

Внимание!

Если вы не уверены в своих способностях в прошивке электронной книги, советуем Вам обратиться в один из наших сервисных центров для выполнения этой операции с помощью наших специалистов. Список авторизованных нами сервисных центров можно посмотреть у нас на сайте <http://qumo.ru>

Данная инструкция предназначена для проведения процесса перепрошивки электронной книги QUMO Libro Lux2. Для проведения этого процесса на данной модели потребуется micro SD карта.

1. Убедитесь, что электронная книга заряжена не менее чем на 50% перед проведением операции по перепрошивке. (Если у Вас нет возможности убедиться в 50% заряде устройства, то перед проведением процесса перепрошивки подключите устройство к ЗУ и заряжайте не менее 1 часа)
2. Сохраните все свои данные с устройства на жесткий диск компьютера.
3. Распакуйте архив с ПО скачанный с сайта.
В архиве должна находиться одна папка:
- ПО QUMO Libro Lux2 (папка с образом ПО)
4. Запишите образ «update.img» на micro SD карту и вставьте ее в устройство.
5. На электронной книге откройте меню, далее пункт «проводник» и выберите «внешнюю память». Выберите файл «update.img» и запустите его.
6. Начнется процесс перепрошивки, за его ходом можно наблюдать на дисплее устройства, он продлится около 1-2х минут. По окончании процесса перепрошивки устройство перезагрузится и Вы можете начать им пользоваться.

Компания QUMO ведет постоянную работу над совершенствованием программного обеспечения своих устройств. С каждой новой прошивкой расширяется функционал устройств, увеличивается количество лицензионных приложений, оптимизируется энергопотребление и улучшается стабильность работы.

Мы настоятельно рекомендуем Вам обновлять ПО Ваших устройств.

Информация о выходе прошивок и само ПО находится в открытом доступе на сайте www.qumo.ru